

联通 E1 线路 UCM6510 设置

PBX->基本/呼叫路由->入局路由

联通送入的号码加了 10 前缀，因此匹配号码的时候前边也要加 10

匹配模式	主叫匹配模式	时间条件	时间	类型	目的地址	选项
_10	无限制	无	默认	--	用户分机号 -- 8010	 
-	无限制	无	默认	--	IVR -- IVR	 
_10	无限制	无	默认	--	用户分机号 -- 8008	 
_10	无限制	无	默认	--	用户分机号 -- 8009	 

PBX->基本/呼叫路由->分机

来电显示号码：填写配置给该分机的外线号码

编辑分机：8010

常规

分机：	8010	来电显示号码：	
权限：	本地	SIP/IAX 密码：	q%5E6D%5Eemh%244zTG!
开启语音信箱：	<input checked="" type="checkbox"/>	语音信箱密码：	109669
无条件转移：		无条件转移时间条件：	所有时间
无应答转移：		无应答转移时间条件：	所有时间
遇忙转移：		遇忙转移时间条件：	所有时间

PBX->端口配置->数字硬件

CRC 校验：None（该选项是消除打电话中的一些杂音）

主叫号码类型：Local

编辑数字接口 X

基础设置 高级设置

ⓘ 交换类型: EuroISDN
 ⓘ 线路编码: HDB3
 ⓘ CRC校验: None
 ⓘ 被叫号码类型: Unknown
 ⓘ 主叫号码类型: Local
 ⓘ 信令通道: 16
 国际前缀:
 国内前缀:
 本地前缀:
 私人前缀:

PBX->数字中继->DOD 按钮:

1. DOD 这一列填写联通提供的外线号码

编辑 DOD X

8010

直接对外拨号 (Direct Outward Dialing, DOD) 是本地电话公司 (或本地通信运营商) 的一项服务, 它让公司专用交换分机 (PBX) 系统内部的用户可以直接链接到外线。

新建 DOD
编辑 DOD

DOD ^	分机	选项
[REDACTED]	8009	
[REDACTED]	8010	
[REDACTED]	8036	
[REDACTED]	8035	
[REDACTED]	8008	
[REDACTED]	8015	

全部: 9 显示: 1/2 跳转到: 跳转

首页
前一页
下一页
末页